

IP TOOL – Przewodnik po programie

Znalezienie kamery w sieci, przywrócenie ustawień domyślnych oraz zmiana adresacji w sieci możliwa jest z poziomu programu "IP TOOL"

W oknie programu w lewej części wyświetlają się wszystkie kamery CMR Pro, które są podłączone do sieci.

Można na niej znaleźć informacje o podłączonych urządzeniach:

Najważniejsze z nich to:

Nazwa kamery - można ją edytować z poziomu przeglądarki w ustawieniach OSD

Model urządzenia

Maska podsieci

Brama

Mac adres urządzenia

W prawym segmencie możliwe jest wykonanie akcji zmiany ustawień sieciowych "Modify Network Parameter"

Aby dokonać zmiany ustawień sieciowych należy zaznaczyć urządzenia na liście urządzeń, następnie w segmencie zmiany ustawień sieciowych wprowadzić docelowe ustawienia sieciowe oraz potwierdzić zmiany przyciskiem "Modify" poprzedzając zatwierdzenie wprowadzeniem hasła. Domyślne dane logowania to: Login: admin Hasło: 123456

W tym samym segmencie możliwe jest przywrócenie ustawień urządzenia do domyślnych.

Aby przywrócić ustawienia do fabrycznych powinno się kliknąć w przycisk "Restore IPC Default Configuration".

Spowoduje to wyświetlenie okna do którego należy wprowadzić MAC ADDRESS urządzenia, który wyświetlany jest na liście urządzeń z lewej strony.

Po wprowadzeniu poprawnych danych oraz zatwierdzeniu przyciskiem "OK", pojawi się komunikat "restore the device default configuration".

Ostatnią czynnością jaką należy wykonać jest fizyczne odłączenie zasilania na krótki okres w czasie do 30 sekund po zatwierdzeniu operacji w programie.

Po wykonaniu tych czynności kamera uruchomi się z ustawieniami fabrycznymi.

Warto rozpocząć konfigurację urządzeń od zmiany ustawień sieciowych a następnie zalogować się do panelu web poprzez przeglądarkę internetową aby modyfikować wszystkie ustawienia kamery.

Zalecane jest wykorzystanie przeglądarek EDGE pracującej w trybie zgodności z internet explorer. Tryb zgodności z internet explorer można uruchomić zezwalając na ładowanie witryn w trybie IE w ustawieniach przeglądarki Edge.

Zakładka: Ustawienia/Przeglądarka domyślna/Zezwalaj na ponowne ładowanie witryn w trybie programu Internet Explorer (tryb IE).

Otwierając adres sieciowy urządzenia CMR Pro, w menu paska narzędzi przeglądarki należy kliknąć na ikonkę przeglądarki IE, dzięki temu witryna zostanie ponownie załadowana w trybie zgodności z przeglądarką.

Domyślnie kamera pracuje w poniższych ustawieniach:

IP: 192.168.226.201

Login: admin

Hasło: 123456